

DC/AC KLEŠŤOVÝ MULTIMETR PROVA CM-07

PROVA



- Přesný klešťový multimetr
- Rozlišení DC 10 mA, AC 1 mA
- True RMS (40 Hz – 1 kHz)
- Bezkontaktní měření frekvence
- Rozsah 400 A DC/AC
- Nulování jedním dotykem při měření DC
- Průměr kleštin 23 mm
- Velký LCD displej 3 3/4 digit
- Rychlý bargraf
- Funkce MAX/MIN a DH
- Otočný přepínač pro výběr funkcí

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Měření DC proudu			
Rozsah	Rozlišení	Přesnost	Ochrana při přetížení
0 - 40 A	10 mA	±1,0% ± 2 dig.	DC 400 A
400 A (0-150A)	100 mA	±1,0% ± 2 dig.	DC 400 A
400 A (150-200A)	100 mA	±2,2 % ± 2 dig.	DC 400 A
400 A (200-400A)	100 mA	±4,0% ± 2 dig.	DC 400 A

Měření AC proudu True RMS			
4 A (0-500mA)	1 mA	±1,5% ± 7 dig. při 50/60Hz ±2,0% ± 7 dig. při 40 - 1000Hz	AC 400 A
4 A (500mA-4A)	1 mA	±1,5% ± 3 dig. při 50/60Hz ±2,0% ± 4 dig. při 40 - 1000Hz	AC 400 A
40 A	10 mA	±1,5% ± 3 dig. při 50/60Hz ±3,0% ± 4 dig. při 40 - 1000Hz	AC 400 A
100 A (0 - 100 A)	100 mA	±1,5% ± 3 dig. při 50/60Hz ±2,0% ± 4 dig. při 40 - 1000Hz	AC 500 A
400 A (100 - 200 A)	100 mA	±2,2% ± 3 dig. při 50/60Hz ±2,5% ± 4 dig. při 40 - 1000Hz	AC 500 A
400 A (200 - 400A)	100 mA	±4,0% ± 3 dig. při 50/60Hz ±5,0% ± 4 dig. při 40 - 1000Hz	AC 500 A

Měření frekvence			
99,99 Hz - 99.99 kHz	0,01 -100 Hz	±0,5 % ± 2 dig.	AC 500 A

Průměr měř. vodiče	23 mm max	Vlastní odběr (spotřeba)	cca. 10 mA
Napájení	2 x 1,5V	Volba rozsahů	manuální
Displej	3 3/4 LCD	Signalizace přetížení	blikající číslice
	40 segm. bargraf	Hmotnost	190 g
Příslušenství	návod, baterie 2ks	Rozměry	183 x 63 x 35 mm