

**Zisťovanie polohy a porúch elektrických káblov, telekomunikačných vedení a kovových rúr a armatúr. Ideálny pre opravy, renovácie a údržbu.**

Vyhľadávač vedení CA 6681 LOCAT-N sa skladá z vysielača a prijímača. Je určený pre použitie v obvodoch pod napätím aj bez napätia. Je vybavený najmodernejšou digitálnou technológiou, ktorá účinne potláča rušivé a interferenčné signály, takže výsledný signál je čistý a zreteľný. Prijímač zobrazuje intenzitu signálu v číselnej, grafickej a aj zvukovej forme. Prijímač ľahko zistí poistku patriacu ku zásuvke, kde je napojený vysielač. Tiež nájde prerušenia a skrat na vedení. Prijímač vie zistiť aj napätie priemyselnej frekvencie 50Hz. Vysielač umožňuje nastavenie výstupného výkonu. Pre zlepšenie viditeľnosti aj v tých najtmavších priestoroch sú vysielač aj prijímač vybavené výkonným LED svetidlom. Lokátor je dodávaný so kompletným príslušenstvom v odolnom kufri.

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

### Vysielač CA 6681E


Displej	grafický LCD
Výstupná frekvencia	125 kHz
Funkcie	voľba režimu vysielania, svetidlo
Externé napätie	max 600V ac/dc
Napájanie	9V batéria
Rozmery / hmotnosť	190 x 89 x 42,5 mm / 420 g
Kategória	300V CAT III

**300 V CAT III**

### Prijímač CA 6681R

Displej	grafický LCD s podsvietením
Hĺbka detekcie	jednopolovo do 2m
	dvojpolovo do 0,5m
	jednoduchá slučka do 2,5m
Detekcia sieť. napätia	do 0,4m
Funkcie	automatické vypnutie, automatické alebo manuálne nastavenie citlivosti, svetidlo
Napájanie	6 x 1,5 V AAA
Rozmery / hmotnosť	241 x 78 x 38 mm / 360g

## Príklady použitia:



## Súčasť dodávky:

- CA 6681E vysielač
- CA 6681R prijímač
- 2 ks meracích káblov
- 2 ks krokosvorky
- Zemniaca sonda
- B22 (bajonet) adaptér
- E27 adaptér
- Zásuvkový adaptér
- Pevný kufor



## Váš dodávateľ :

### MERaTEST s.r.o.

Družstevná 2  
(Dom štát. správy 2.p.)  
916 01 Stará Turá  
Tel.: 032/642 0909  
Mob.: 0903 533 859  
e-mail: [molec@meratest.sk](mailto:molec@meratest.sk)  
web: [www.meratest.sk](http://www.meratest.sk)

