

# MĚŘIČ ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE EMF-823 EMF-827

LUTRON 3 1/2 digit



ISO 9002  
30Hz - 300Hz



## EMF-823 EMF- 827

Měřiče elektromagnetického pole EMF-823 a EMF-827 měří v pásmu 30Hz až 300Hz. Mají tři měřicí rozsahy v každé ze dvou jednotek 20 $\mu$ T, 200 $\mu$ T, 2mT / 200mG, 2000 mG, 20 000mG. Je určen k rychlým provozním měřením vyzařování výkonových zdrojů, TV a audio zařízení, monitorů výpočetní techniky, apod. Napájen je z 9V baterie, naměřené hodnoty jsou zobrazeny na 3 1/2 LCD displeji. Typ EMF-823 má zabudovanou sondu, typ EMF-827 má příruční oddělitelnou sondu.



### TECHNICKÉ ÚDAJE

20 $\mu$ T	0,01 $\mu$ T	$\pm$ (4% + 3d)
200 $\mu$ T	0,1 $\mu$ T	$\pm$ (5% + 3d)
2 mT	1 $\mu$ T	$\pm$ (10% + 5d)
200 mG	0,1 mG	$\pm$ (4% + 3d)
2 000 mG	1,0 mG	$\pm$ (5% + 3d)
20 000	10 mG	$\pm$ (10% + 5d)

### specifikace:

kmitočtový rozsah	30 až 300Hz
počet měřících os	3-D , jednotlivě
displej	3 1/2 LCD (199,9)
indikace překročení rozsahu	13mm vysoký "1"
vzorkování	0,4 s
pracovní teplota	0 až 50 °C
relativní vlhkost	max 80 %RH (0 až 35°C)
napájení	9V baterie
spotřeba	2 mA
rozměry	163 x 68 x 24 mm
hmotnost	0,215 kg

### Obchodné zastúpenie

MERATEST s.r.o., Družstevná 2 (Dom štát. správy 2.p.), 916 01 Stará Turá

Mob.: +421 903 533 859, Tel.: +421 32 642 0909

e-mail: [molec@meratest.sk](mailto:molec@meratest.sk), web: [www.meratest.sk](http://www.meratest.sk)